

T-3

METAPACE T-3

Voll ausgestatteter Marken-
drucker enorm günstig

Technische Spezifikationen

DRUCK

| | |
|----------------------|---|
| Druckverfahren | Thermodirekt |
| Druckgeschwindigkeit | max. 250 mm/Sek. |
| Druckbreite | max. 72 mm |
| Auflösung | 7 Punkte/mm (180 dpi) |
| Zeichengröße | Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17, Font C: 9 x 24 |
| Sensoren | Paper Near End, Paper End, Cover Open |

MEDIEN

| | |
|--------------------|--------------------|
| Verbrauchsmaterial | Thermopapier |
| Papierzufuhr | Easy paper loading |
| Breite | 79,5 mm +/- 0,5 mm |
| Rollendurchmesser | max. 82 mm |
| Medienstärke | 0,062–0,075 mm |

ELEKTRONIK

| | |
|----------------|---|
| Speicher | 64 Mbit SDRAM, 16 Mbit FlashROM |
| Schnittstellen | USB 2.0 und Kassenladenanschluss (RJ12) integriert, RS232, LPT, Ethernet, WLAN (optional) |
| Netzteil | AC 100–240V, 50/60Hz, DC 24V, 2,5A |
| Barcodes | Alle Standard-1D- und 2D-Barcodes |
| Emulation | ESC / POS |
| Lebensdauer | 150 km TPH, 1.800.000 Schnitte, 70.000.000 Zeilen |

SOFTWARE

| | |
|-----------|---|
| Treiber | Windows 7, 8, 10 / Linux / VCOM / OPOS / JPOS / MAC |
| Emulation | ESC / POS |
| SDK | Android (ab Version 2.2), iOS (ab Version 5.1.1) |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------|--|
| Lieferumfang | USB Kabel (A/B), Netzteil + Netzkabel (EU), CD (Treiber, Utilities), QSG, Spritzwasser-Abdeckung, Kabelabdeckung, Reinigungsstift, Buzzer, Test-Bonrolle |
|--------------|--|

GARANTIE

| | |
|-------|---------|
| Dauer | 5 Jahre |
|-------|---------|

GEHÄUSE

| | |
|-------------------|--------------------|
| Abmessung (BxHxT) | 148 x 150 x 203 mm |
| Farbe | Schwarz |

BEDINGUNGEN

| | |
|--------------|--|
| Temperatur | Betrieb: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| | Lagernd: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
| Feuchtigkeit | Betrieb: 10% bis 80% RH |
| | Lagernd: 10% bis 90% RH |

Highlights

- + Absolut zuverlässiger Thermodirekt-Drucker mit 5 Jahren Garantie
- + Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 250 mm/Sek.
- + Einfacher Anschluss über integrierten USB-Port
- + Vielfältige Optionen: seriell, parallel, Ethernet und WLAN
- + Alles Out of the Box: einfach auspacken und loslegen



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN